

# BCS komplet za nadzor obilaska

Komplet sadrži: čitač BCR-2002S (1kom), kožna futrola za BCR-2002S čitač (1kom), komunikacijsko postolje BCWS-1000 (1kom), USB kabel za povezivanje kom postolja s računakom (1kom), CD s BCS programom za PC (1kom), kontrolna točka BCC-30N (10kom), naljepnica za kontrolnu točku (10kom), kontrolni privjesak za osoblje BCC-35 (5kom), metalna alkica za BCC-35 (5kom).

**inOUT**



<b>Proizvođač</b>	iNOUT
<b>Namjena</b>	Nadzor obilaska čuvarske službe
<b>Montaža</b>	-
<b>Vrsta artikla</b>	Kit komplet
<b>Način identifikacije</b>	-
<b>Frekvencija očitavanja</b>	-
<b>Komunikacija</b>	USB sa računalom
<b>Domet očitavanja (cm)</b>	3 - 6
<b>Tipkovnica</b>	-
<b>LCD display</b>	-
<b>Zvučna signalizacija</b>	DA
<b>LED signalizacija</b>	DA
<b>Broj izlaza za električnu bravu</b>	-
<b>Vrsta izlaza</b>	-
<b>Ulaz za tipkalo za izlaz</b>	-
<b>Ulaz za status otvorenosti vrata</b>	-
<b>Nadzirani ulazi</b>	-
<b>Dodatni relejni izlazi</b>	-
<b>Mjesta za spajanje čitača</b>	-
<b>Max broj korisnika</b>	-
<b>Memorija događaja</b>	30 719
<b>Napajanje</b>	3.3 V Lithium baterija
<b>Rezervno napajanje</b>	-
<b>Potrošnja</b>	-
<b>Radna temperatura</b>	Od -40°C do 70°C
<b>Stupanj mehaničke zaštite</b>	-
<b>Dimenzije</b>	130 x 28 x 27
<b>Način programiranja</b>	Patrol Management Software